

Brandvarnare

SMK-3001-16



EcoGuard

Brandvarnare



Produktinformation

Brandvarnaren från EcoGuard har precis som en vanlig brandvarnare inbyggd siren som varnar så fort rök detekteras. Den har dessutom full övervakning för bland annat lågt batteri och funktionsfel. Enheten kan användas där det finns ett behov av att veta att en brandvarnare är installerad och fungerar som den ska. Designen möjliggör diskret placering i hemmamiljön.

Enheten är robust uppbyggd och utrustad med ett kraftigt batteri för lång hållbarhet. Batterinivån övervakas kontinuerligt och enheten varnar när batterinivån är låg. Brandvarnarens funktion och självtest kan fjärrövervakas och varna ifall ett funktionsfel har uppstått.

Övervakningsmöjligheter

- Låg batterinivå
- Enheten har detekterat rök (även inbyggd siren)
- Enheten har nått slutet på sin 10-åriga livslängd
- Varning för funktionsfel
- Radioförbindelse till brandvarnaren saknas
- Manuellt test har blivit utfört
- Enheten larmar i Curves om enheten plockats ner och inte sitter monterad på plats.

Teknisk information

Den OMS-kompatibla brandvarnaren larmar med siren så fort rök detekteras. Den är även utrustad med trådlös M-Bus för fjärrövervakning av funktioner hos brandvarnaren. Enheten använder sig av fotoelektrisk detektering av rök. Den har en estetiskt tilltalande design som möjliggör diskret integration i hemmamiljön. Fullständig automatisk samt möjlighet till manuell kontroll, via testknapp, av batterinivå samt funktion. Enheten aktiveras automatiskt när den monteras i sin hållare och stängs automatiskt av om den plockas ned. För att säkerställa att enheten fungerar så ska test utföras en gång var 28:e dag. Detta test kan utföras manuellt någon gång under denna period eller utföras automatiskt. Vid automatiskt test kommer en kort ljudpuls att höras. Detta för att säkerställa att den inbyggda sirenen fungerar som den ska. Resultatet av funktionstestet övervakas också i Curves. Tidpunkten för testet är samma som vid föregående manuellt test eller installationstidpunkten. Alla larm samt utförda funktionstester med historik finns enkelt överskådliga i Curves. Brandvarnaren levereras med ett inbyggt litiumbatteri med hög kapacitet som räcker hela enhetens livslängd på 10 år.

Teknisk data

Artikelnr	SMK-3001-16
Färg	Vit
Storlek	120x53 mm (ØxH)
Material	ABS
Batteritid	>10 år (integrerat batteri)
Miljö	Luftfuktighet: 10-85% Temperatur: 0 till +49 °C
Standarder	EN 14604:2005/AC:2008 Rök ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 Radio ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 Radio EN 13757-3/4:2013 Wireless M-Bus OMS V3 Open Metering Standard



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se